

Chargeur pour 5 batteries DICENTIS

www.boschsecurity.com



BOSCH

Des technologies pour la vie



- ▶ Jusqu'à 5 batteries en charge simultanée
- ▶ Voyants de capacité de chargement de Batterie individuels
- ▶ Charge complète en moins de 3 heures
- ▶ Alimentation à sélection automatique, 100–240 Vca.
- ▶ Connecteurs d'alimentation secteur en boucle

Ce chargeur peut charger simultanément jusqu'à 5 batteries (DCNM-WLIION). L'état de charge de chaque Batterie est indiqué par des voyants LED de capacité. Les batteries peuvent être laissées dans le chargeur lorsqu'elles sont complètement chargées. Cela n'a aucune incidence sur le niveau de chargement et sur la durée de vie des batteries. Le chargeur est prévu pour un montage mural.

Des prises d'alimentation secteur en boucle permettent la connexion d'un nombre maximum de chargeurs en série pour un partage depuis la même prise d'alimentation secteur :

- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 2 chargeurs dans les zones à 100-127 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.
- Il est possible de raccorder en série jusqu'à 5 chargeurs dans les zones à 220-240 Vca, 50-60 Hertz à 10 A.

Fonctions

Commandes et voyants

- Cinq voyants LED de capacité de chargement de Batterie individuels.
- Voyant LED (marche/arrêt) d'alimentation secteur.

Interconnexions

- Prise d'alimentation secteur.

- Prise d'alimentation secteur en boucle.
- Connecteur de charge pour batterie.

Certifications et homologations

| | |
|-------|---------------|
| EU | CE, WEEE |
| US | UL, FCC |
| CA | CSA, ICES-003 |
| KR | KC |
| AU/NZ | RCM |
| JP | PSE |
| CN | Chine RoHS |
| SA | SASO |

| Zone | Conformité aux réglementations/ labels de qualité | |
|--------|--|------------|
| Europe | CE | DCNM-WCH05 |

Caractéristiques techniques**Caractéristiques électriques**

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Tension d'alimentation | 100-240 Vca +/- 10 % 50/60 Hz |
| Consommation maximale | 300 W |

Caractéristiques mécaniques

| | |
|------------------------|--|
| Dimensions (H x l x P) | 340 x 195 x 82 mm (13,4 x 7,6 x 3,2 po) |
| Poids (sans batteries) | 1,8 kg |
| Couleur | Noir trafic (RAL 9017) |

Caractéristiques environnementales

| | |
|---|-----------------|
| Température de fonctionnement | 5 à +45 °C |
| Température de stockage et de transport | -20 °C à +70 °C |
| Humidité ambiante | < 95 %, > 5 % |

Informations de commande**DCNM-WCH05 Chargeur pour 5x batteries**

Chargeur permettant de charger jusqu'à 5 batteries (DCNM-WLIION) Couleur noir trafic : RAL 9017.
Numéro de commande **DCNM-WCH05**

Chargeur DICENTIS pour 5 batteries (JP)

Chargeur (version japonaise) permettant de charger jusqu'à 5 batteries (DCNM-WLIION). Couleur noir trafic : RAL 9017.
Numéro de commande **F.01U.311.906**

Représenté par :

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com